

## Balastos Emergencia

Balasto Emergencia 1300 120-277V T5

P93530



Balasto de emergencia para tubos fluorescente T5, salida de luz uniforme puesto que distribuye la iluminación, batería, cargador y circuito electrónico integrado.

### CARACTERISTICAS

- Autonomia de 90 minutos
- Recarga en 24h
- Permanece en modo de carga
- Luz de indicación LED

### APLICACIONES

- Pasillos
- Escaleras
- Áreas de transito

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### CODIGO

P93530

#### NOMBRE DEL PRODUCTO

Balasto Emergencia 1300 120-277V T5

#### DESCRIPCIÓN

Los módulos de emergencia no interfieren con el normal funcionamiento de las luminarias donde se encuentran instalados, entra en operación al presentarse perdida de alimentación, compatible con balasto electrónico y dimerizable, cambia automáticamente a modo de carga cuando regresa la energía.



ENCENDIDO  
INSTANTANEO



## Balastos Emergencia

Balasto Emergencia 1300 120-277V T5

P93530

### DATOS ELECTRICOS

<b>VOLTAJE DE ENTRADA</b>	<b>FRECUENCIA DE ENTRADA</b>	<b>POTENCIA DE ENTRADA (W)</b>
120V - 277VAC 60Hz	0/50 - 60Hz	2.86W / 2.92W
<b>CONSUMO TOTAL DE POTENCIA (W)</b>	<b>TIPO DE LÁMPARA</b>	
14W / 54W	1x14W-54W T5	
<b>LUMENES DE SALIDA</b>	<b>TEMPERATURA AMBIENTE</b>	
1100/1300lm	0°C ~ 55°C	
<b>CORRIENTE DE LINEA (A)</b>	<b>DIMENSIONES (L x W x H) (mm)</b>	
0.28A	520 x 32 x 32	
<b>FACTOR DE POTENCIA</b>	<b>BATERIA</b>	
0.98	Niquel - Cadmio	
<b>VIDA ÚTIL</b>	<b>CARGA DE BATERIA</b>	
7 - 10 Años	280mA	

### DIMENSIONES

