

Balastos Emergencia

Balasto Emergencia 700C Compactos

P93529



ENCENDIDO
INSTANTANEO

Balasto de emergencia para lámparas fluorescente compactas, salida de luz uniforme puesto que distribuye la iluminación, batería, cargador y circuito electrónico integrado.

CARACTERISTICAS

- Autonomia de 90 minutos
- Recarga en 24h
- Permanece en modo de carga
- Luz de indicación LED

APLICACIONES

- Pasillos
- Escaleras
- Áreas de transito

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CODIGO

P93529

NOMBRE DEL PRODUCTO

Balasto Emergencia 700C Compactos

DESCRIPCIÓN

Los módulos de emergencia no interfieren con el normal funcionamiento de las luminarias donde se encuentran instalados, entra en operación al presentarse perdida de alimentación, compatible con balasto electrónico y dimerizable, cambia automáticamente a modo de carga cuando regresa la energía.



Balastos Emergencia

Balasto Emergencia 700C Compactos

P93529

DATOS ELECTRICOS

VOLTAJE DE ENTRADA	FRECUENCIA DE ENTRADA	POTENCIA DE ENTRADA (W)
120V - 277VAC 60Hz	0/50 - 60Hz	2.49W / 2.53W
CONSUMO TOTAL DE POTENCIA (W)	TIPO DE LÁMPARA	
13W / 42W	1x13W-42W - 2x13W-39W PLC	
LUMENES DE SALIDA	TEMPERATURA AMBIENTE	
300 - 750lm	0°C ~ 55°C	
CORRIENTE DE LINEA (A)	DIMENSIONES (L x W x H) (mm)	
0.27A	238 x 60 x 38	
FACTOR DE POTENCIA	BATERIA	
0.98	Niquel - Cadmio	
VIDA ÚTIL	CARGA DE BATERIA	
7 - 10 Años	270mA	

DIMENSIONES

